

Užívateľský manuál Canicalm Small

Obsah balenia

1x protištekací obojok Canicalm Small
1x nabíjacia stanica
1x sieťový adaptér
1x magnetická kľúčenka
1x pár dlhých elektród
1x testovacia výbojka

Popis produktu



 Symbol:
Miesto pre priloženie
magnetu - zapnutie / vypnutie
alebo zmena režimu

Nabíjanie batérie

Pozor, je veľmi dôležité nabiť zariadenie pred prvým použitím.

Pred zahájením nabíjania musí byť zariadenie vypnuté. Postupujte nasledovne:

- Pripojte adaptér k nabíjacímu stojanu
- Pripojte adaptér do zásuvky
- Vložte obojok do nabíjacieho stojanu, po niekoľkých sekundách začne kontrolka blikať zeleno
- Akonáhle je obojok plne nabitý, kontrolka zhasne
- Dajte dole obojok zo stojanu
- Odpojte adaptér zo siete



Plné dobitie prístroje trvá cca 5 hodín.

Zapnutie/vypnutie prístroje

Zapnutie: priložte magnetickú kľúčenku k symbolu vypínača a držte ju uňho po dobu jednej sekundy. Ozve sa pípnutie a zelená kontrolka preblikne každých 5 sekúnd, indikajúc, že je zariadenie zapnuté.

Vypnutie: priložte magnetickú kľúčenku k symbolu vypínača a držte ju uňho po dobu jednej sekundy. Ozve sa dvojité pípnutie a kontrolka preblikne červeno. Zariadenie je teraz vypnuté.



Pre predĺženie životnosti batérie zariadenie vypínajte vždy, keď ho práve nevyužívate.

Princíp fungovania

Pri prvým štekutím vydá obojok zvukový tón. Ak pes štekne znova do 30-tich sekúnd, zvukové upozornenie je už sprevádzané statickým impulzom, podľa nastaveného režimu.

Ak pes nezašteká do 30-tich sekúnd, zariadenie proces opakuje. Po dosiahnutí 9 impulzov sa zariadenie deaktivuje na dobu 2 minút.

Zmena režimu

Z továrne je zariadenie nastavené do režimu 2 (pre citlivejších psov). Ak chcete režim zmeniť na režim pre menej citlivých psov, postupujte nasledovne:

Zariadenie musí byť vypnuté. Teraz postupujte ako pri zapnutí - priložte kľúčenku k symbolu vypínača ale ponechajte ju priloženú. Po cca 5-tich sekundách sa začne ozývať pípanie a kontrolka bude blikať. Vždy pípne/blikne toľkokrát, aká je nastavená úroveň (poprvé teda 2x), ak ju budete držať dlhšie, režim sa začne postupne prepínať, čo bude signalizovaný príslušným počtom pípnutia/bliknutia. Akonáhle obojok signalizuje požadovanú úroveň, magnetickú kľúčenku oddiaľte.

Počet bliknutia/pípnutia	Režim	Funkcie
1	1	Iba zvuk
2	2	Zvuk + slabý impulz
3	3	Zvuk + silnejší impulz

Kontrola stavu batérie

Ak pri zapínaní obojku kontrolka blikne červeno, je potrebné zariadenie dobiť. Ak je batéria už príliš slabá, nedôjde k aktivácii. Dobite zariadenie - doba nabíjanie je zhruba 5 hodín.

Elektródy

Krátke elektródy - už nasadené sú pre krátkosrstých psov. V balení sú ešte jedny ďalšie, pre dlhosrstých psov. Elektródy sa skrutkujú.

Správne nasadenie na krk

Utiahnite obojok na krku Vášho psa tak, aby ste dokázali strčiť pod obojok jeden prst. Obojok by mal psovi pohodlne sedieť. Uistite sa, že sú elektródy v priamom kontakte s kožou. Srst medzi elektródami a kožou môže zapríčiniť zníženie účinnosti či úplne znefunkčnenie zariadenia. Ak je to nevyhnutné, oholte časť srsti v mieste pre elektródy.

Bezpečnosť

- Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti vášho psa, kontrolujte často umiestnenie obojku, jeho správne utiahnutie a umiestnenie elektród. Kontrolujte kožu v miestach elektród, či sa nevyskytuje vyrážka či podráždenie. V takom prípade obojok čo najčastejšie dávajte dole, prípadne sa poraďte s vaším veterinárom.
- Obojok by nemal byť nosený nepretržite dlhšie ako 12 hodín (jedná sa o obecné odporúčanie pre všetky obojky, aj neelektrické).
- Umyte psovi krk v mieste umiestnenia elektród tak často, ako je potrebné.

Videá:

Na našom Youtube kanále nájdete veľa užitočných rád pre výcvik psa, či použitie a inštalácie elektronických výcvikových pomôcok: www.youtube.com/ElektroObojky

Prehlásenie o shode, záručný a pozáručný servis

Prístroj bol schválený pre použitie v území EU a je preto opatrený značkou CE. Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach www.elektricke-objky.sk, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni u dovozcu.

Zmeny technický parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Česká republika

Tel.: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk