

MANUAL DE UTILIZARE - E-COLLAR BP504



Caracteristici:

- 1) Colier utilizat pentru a reduce lătratul câinilor
- 2) Corecție prin sunet, el reglabil. Lătratul poate fi controlat printr-un ton de lătrat reglabil, cu un puls reglabil sau puls automat
- 3) Sensibilitate reglabilă la lătrat - 3 niveluri
- 4) Contor de numărare a declanșatoarelor
- 5) Submersibil
- 6) Reîncărcabilă - indicator colorat al bateriei
- 7) Mod de economisire a bateriei atunci când este inactiv



Pregătirea colierei:

- 1) Înainte de utilizare, încărcați complet zgarda folosind încărcătorul inclus - indicatorul luminos este roșu când se încarcă, verde când este încărcată (aprox. 2 ore). Când bateria este descărcată, indicatorul luminos clipește roșu.
- 2) Dacă este necesar, înlocuiți electrozii cu versiunea mai lungă inclusă în pachet (pentru câini cu păr lung). Este inclusă și o unealtă pentru strângerea electrozilor.
- 3) Porniți zgarda folosind butonul situat lângă electrozi. La pornire, afișajul se va aprinde și veți auzi un avertisment sonor. Indicatorul luminos clipește în verde.
- 4) Atunci când zgarda este declanșată, afișajul arată un contor de lătrat (sau numărul de ori în care a fost declanșată corecția). Apăsați butonul în mod repetat pentru a modifica setările (întoarceți electrozii în sus pentru a citi afișajul):

Funcții	Afișaj	Semnificație
Contor	00 - 99	Numărul de lătrături (numărul de porniri) ținând apăsat butonului contor pentru a reseta
setarea nivelului de impuls	L 0 - L 9	L 1 - L 8= nivel puls L 0= doar sunet L 9= mod automat de impuls
setarea sensibilității gulerului	L - PP - H	scăzut - mediu - ridicat nivel de sensibilitate la lătrat
avertizare sonoră înainte de puls	O - F	oprit - pornit
modul test	— Γ	activarea modului de testare pentru setări noi

Pentru a seta nivelul pentru fiecare funcție, țineți apăsat butonul pentru a-l porni. Când simbolul de pe afișaj începe să clipească, apăsați din nou pentru a seta valoarea dorită. Confirmați selecția apăsând butonul pentru mai mult timp. Atunci când selectați o funcție și o setați, veți auzi și o alertă sonoră însoțitoare.

- Setarea nivelului pulsului - începeți întotdeauna de la cel mai mic nivel. Dacă simțiți căinele la corecție nu răspunde, creșteți cu o treaptă. Câinele nu trebuie să scâncească, ci doar să se scarpine sau să își taie urechile.
- Modul automat (L 9) - este un puls care crește automat, care începe de la nivelul 1 și crește cu următoarele două lătrături. Dacă câinele se oprește din lătrat pentru mai mult de 10 secunde, modul se repetă de la 1. Acest mod nu este potrivit pentru câinii mici sau sensibili, deoarece ultimele niveluri ale pulsului pot fi prea puternice.
- Setarea sensibilității colierei - pentru majoritatea raselor, o setare medie este suficientă. Dacă simțiți că zgarda detectează puțin lătratul, puteți crește nivelul.
- Alerta sonoră - cea mai rapidă modalitate de a deprinde lătratul unui câine este să lăsați alerta sonoră activată înainte de a emite un impuls. Câinele va învăța foarte repede că, dacă nu se oprește la alerta sonoră, va urma corecția. Dacă câinele se oprește din lătrat atunci când este dat impulsul, este mai bine să îl opriți complet.

Siguranță:

Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați plasarea zgardei, strângerea suficientă a acesteia și amplasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați dacă pielea în locul în care se ating electrozii prezintă erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar.

Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice).

Pe canalul nostru **YouTube** puteți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinelui dumneavoastră sau pentru utilizarea și instalarea mijloacelor electronice de dresaj: **[www.Youtube.com/Zgarzi Electro](https://www.youtube.com/Zgarzi-Electro)**

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-vânzare Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cererea importatorului și la magazinul importatorului. Adresa la care pot fi găsite declarația de conformitate și instrucțiunile actuale: <https://www.zgarzi-electro.ro/zgarzi-anti-latrat/e-collar-bp-504>

Modificările aduse parametrilor tehnici, caracteristicilor și erorilor tipografice pot face obiectul unor modificări.

Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de importator:

Reedog, Ltd.

Sedmidomky 459/8 101

00 Praga 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@zgarzi-electro.ro